

Návod na obsluhu Stojanové LED svietidlo "Florenz"

Art.-Nr. 201123



Tento návod na obsluhu patrí výlučne tomuto výrobku. Obsahuje dôležité informácie o uvedení do prevádzky a manipulácii. Venujte tomu pozornosť, aj keď odovzdáte tento produkt tretím stranám.

Preto by ste si mali tento návod na použitie archivovať, aby ste ho mohli v budúcnosti použiť.

1. Úvod

Vážení zákazníci, ďakujeme vám za zakúpenie tohto produktu.

Zakúpili ste si produkt, ktorý bol vyrobený podľa aktuálneho stavu techniky.

CE Výrobok spĺňa požiadavky platných európskych a národných smerníc. Zhoda sa preukázala, príslušné vyhlásenia a dokumenty sa ukladajú u výrobcu.

Aby ste zachovali tento stav a zaistili bezpečnú prevádzku, musíte ako užívateľ dodržiavať tento návod na obsluhu.

2. Zamýšľané použitie

Lampa sa používa na vnútorné a vonkajšie osvetlenie. Svetidlo je určené na inštaláciu a prevádzku na vodorovnom povrchu.

Svetidlo je ovládané sieťovým napätím (pozri kapitolu „Technické údaje“). Sieťový kábel je pripojený k svetidlu pomocou 3-žilovej skrutkovej svorky.

Dodržiavajte bezpečnostné pokyny a všetky ďalšie informácie uvedené v tomto návode na obsluhu. Pred inštaláciou a uvedením do prevádzky si pozorne prečítajte celú príručku.

3. Obsah balenia

- stojaca lampa
- návod na obsluhu

4. Vysvetlenie symbolov, Nápisov



Tento symbol sa používa v tejto príručke, ak existuje riziko pre vaše zdravie, napr. elektrickým prúdom.



Tento symbol označuje zvláštne nebezpečenstvo alebo dôležité informácie, ktoré je potrebné dodržiavať.



Symbol šípky sa používa, keď sa majú poskytnúť špeciálne informácie alebo tipy.



Výrobok sa nesmie používať so smievačom.



Dodržiavajte návod na obsluhu.

5. Bezpečnosť

- Celé svetidlo sa nesmie prevádzkať, demontovať ani upravovať. Tým sa nielen stráca platnosť schválenia (CE), ale to môže viesť k bezpečnostným problémom; hrozí aj úraz elektrickým prúdom!
- Dbajte na to, aby sa lampa nedostala do rúk detí, nie je to hračka!
- Činnosť žiarovky je povolená iba pri sieťovom napätí. Prípustné napätie nájdete v kapitole „Technické údaje“ na konci tohto návodu na obsluhu.
- Svetidlo je vyrobené v súlade s triedou ochrany I. Ochranný vodič musí byť pripojený! Ak to nedodržíte, v prípade poruchy môže dôjsť k životu nebezpečnému úrazu elektrickým prúdom!
- Prevádzka svetidla je povolená vo vnútri aj vonku (stupeň krytia IP54). Svetidlo však nesmie byť prevádzkované vo vode ani pod vodou.
- Svetidlo nesmie byť nikdy inštalované a prevádzkované v miestnostiach alebo okolitých podmienkach, v ktorých sú alebo môžu byť prítomné výbušné alebo horľavé plyny, výpary alebo prach! Hrozí nebezpečenstvo požiaru a výbuchu!
- Plastové fólie alebo iný obalový materiál držte mimo dosahu detí, hrozí nebezpečenstvo udusenia.

6. Montáž

Pred inštaláciou a pripojením vypnite sieťové napätie na všetkých póloch.

Za týmto účelom vypnite príslušný istič alebo vyberte poistku. Priradený RCCB musí byť tiež vypnutý.

Dodržiavajte bezpečnostné pokyny v tomto návode na obsluhu (kapitola 5).

- Vyberte vhodné miesto inštalácie. Nesmie byť vo vode ani pod vodou (napr. Kaluže, keď prší alebo roztopí).
- Ak ešte nie je k dispozícii žiadne napájacie vedenie, musí sa najskôr odborné viesť k miestu inštalácie (použiť podzemné káble, zabezpečiť dostatočnú hĺbku inštalácie atď.).
- Označte pozície pre montážne otvory na montážnom povrchu (napr. Betónová podlaha).



Ak musíte vyvŕtať otvory (v závislosti od miesta montáže), uistite sa, že nepoškodíte žiadne káble alebo vodiče!

- Opatrne vytiahnite plastový pásik na spodnej strane stojacej lampy s pripojeným krytom terminálu.



Plastový pásik neskôr zabraňuje tomu, aby kryt terminálu ležal na spodku krytu po dokončení inštalácie a tým sa dostal do kontaktu s vlhkosťou na podlahe.



Plastový pásik sa preto nesmie nikdy odstrániť a musí sa tiež umiestniť pri inštalácii podlahového svetidla v správnej orientácii tak, aby kryt terminálu ležal vyššie v trubici podlahového svetidla.

- Odskrutkujte skrutky z krytu krytu terminálu a kryt odstráňte.
- Uvoľnite konzolu odľahčenia ťahu a odskrutkujte skrutky.
- Pripojte sieťový kábel k trom pripojovacím svorkám žiarovky. Venujte pozornosť správne priradeniu:
L = fáza = hnedý kábel
N = neutrálny vodič = modrý vodič
PE = ochranný vodič = zelený / žltý kábel

Káble sa nesmú príliš odizolovať, aby nemohlo dôjsť ku skratu.



Pozor, dôležité!

Ak v mieste inštalácie nie je k dispozícii žiadny ochranný vodič, musíte na miesto inštalácie svetidla umiestniť nový sieťový kábel s ochranným vodičom.



Bez správneho pripojenia ochranného vodiča nie je dovolené pripojiť a prevádzkovať podlahové svetidlo!

V prípade poruchy hrozí úraz elektrickým prúdom!

- Vložte 3-žilovú svorkovnicu do krytu svorkovnice.
- Sieťový kábel pripevnite na odľahčenie ťahu.
- Pevne priskrutkujte kryt telesa terminálu a na začiatku odstráňte skrutky.
- Zatláčajte plastový pás s pripevneným krytom svorky do stojacej lampy tak, aby dlhý koniec plastového pásu smeroval nadol k podlahe.
- Podlahové svetidlo priskrutkujte tromi vhodnými skrutkami (a prípadne hmoždinky). Odporúčame použitie skrutiek z nehrdzavejúcej ocele.



Pozor

Pri vŕtaní alebo skrutkovaní dajte pozor, aby ste nepoškodili žiadne káble alebo vodiče!

- Lampa je teraz pripravená na použitie..
Znovu zapnite prúdové chrániče a potom poistku obvodu (zapnite istič alebo vložte poistku).
Zapnite sieťové napätie (napr. Zapnite spínač svetla) a skontrolujte funkciu žiarovky.

Ak sa kontrolka nerozsvieti, okamžite vypnite sieťové napätie. Potom sa poraďte s odborníkom.

7. Údržba a starostlivosť

- Lampa od vás nevyžaduje údržbu. Nikdy ich nerozoberajte.
LED žiarovky použité vo svetidle sú veľmi odolné a nedajú sa vymeniť.
- Pred čistením lampy vypnite a nechajte ju úplne vychladnúť.
- Vonkajšiu časť žiarovky čistite mäkkou, suchou a čistou handričkou. Ak chcete odstrániť silné znečistenie, môžete látku navlhčiť vodou. Nikdy nepoužívajte agresívne čistiace prostriedky, pretože by to mohlo zmeniť farbu krytu.



Pozor! Nikdy nesmerujte prúd vody zo záhradnej hadice ani vysokotlakového čističa na žiarovku!

8. Technické údaje

Prevádzkové napätie	220 - 240 V / AC, 50 Hz
Príkon	max. stupeň ochrany cca 4,8 W
Trieda ochrany	I
Stupeň ochrany	IP54
Miesto inštalácie	podlahová inštalácia, vonkajší priestor
Počet LED diód	60
Teplota farby	6000 K, studená biela
Svetelný tok	300 lm
Životnosť diód LED	> 30000 h
Okolitá teplota	-20 ° C až +60 ° C
Výška	804 mm
Priemer svetidla	110 mm
Priemer stúpačky	76 mm
Priemer základnej dosky	120 mm
Hmotnosť	približne 1200 g

Likvidácia Vážení zákazníci, pomôžte sa vyhnúť plytvaniu. Ak by ste sa niekedy chceli oddeliť od tohto článku, nezabudnite, že mnoho z jeho komponentov pozostáva z cenných surovín a je možné ich recyklovať. Nevyhadzujte ich preto do nádoby na odpad, ale prosím odneste ju do zberného miesta pre elektrické spotrebiče. Ďakujeme za pomoc!