

Návod na použitie

Solárna senzorová lampička Asinara

SK

Tento návod na použitie je určený LEN pre tento konkrétny produkt a obsahuje dôležité informácie pred jeho prvým použitím. Prosíme vás, aby ste si tento návod ponechali a uložili pre neskoršie použitie. Pri prípadnom ďalšom predaji, produkt novému majiteľovi dodajte spolu s týmto návodom na použitie.

1. Úvod

Vážení zákazníci, ďakujeme vám za kúpu tohto produktu.

Jeho kúpou ste si zadovážili produkt, ktorý je vyrobený podľa najnovších technologických poznatkov.

Tento výrobok spĺňa všetky platné európske a národné predpisy. Súlad s týmito predpismi bol osvedčený. Príslušné deklarácie a dokumenty sú uložené u výrobcu.

Pre zachovanie tohto stavu a zaistenie bezpečnej prevádzky je potrebné, aby ste postupovali podľa tohto návodu na použitie.

2. Bezpečnostné pokyny

- V prípade škody spôsobenej nedodržaním pokynov v tomto návode na použitie, zanikajú záručné práva. Za akékoľvek následné škody, vylučujeme našu zodpovednosť.

- Taktiež sa vylučuje zodpovednosť za škody na majetku alebo zdraví, ktoré boli spôsobené nevhodnou manipuláciou alebo nedodržaním bezpečnostných pokynov.

- V týchto prípadoch zaniká záručná doba i možnosť reklamácie výrobcu.

Vzhľadom na bezpečnostné a právne dôvody nie je dovolené svojvoľne rekonštruovať a / alebo upravovať tento solárny produkt.

Preto sa prosím držte tohto návodu na použitie.

V priemyselnom prostredí je potrebné dodržiavať pravidlá pre prevenciu úrazov danej obchodnej a priemyselnej spoločnosti. Tak isto je potrebné dodržiavať základné pravidlá bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, zvlášť čo sa týka elektrických zariadení.

3. Spôsob použitia

Solárny modul, nainštalovaný na vrchnej časti osvetlenia, premieňa slnečnú energiu na energiu elektrickú. Integrované akumulátory sú touto energiou dobíjané. Po zotmení sa automaticky rozsvieti slabé, orientačné osvetlenie. Pri zachytení pohybu sa na 60 sekúnd automaticky rozsvieti supersvietivé LED osvetlenie, ktoré vám posvieti na cestu. Na svitaní, alebo pri vybití batérií, sa osvetlenie vypne úplne. Táto solárna lampička je vhodná na vonkajšie použitie. Doba trvania osvetlenia počas noci, závisí od intenzity a uhlu dopadu slnečného žiarenia počas dňa. Maximálny výkon je dosiahnutý, pri vertikálnom dopadu slnečného žiarenia na solárny modul. Táto solárna lampička nie je hračka.

4. Uvedenie lampičky do prevádzky

1. Vyberte všetky súčiastky z krabice.

2. Odskrutkujte priehľadnú časť lampičky od vrchnej časti (obr. 1) a zapnite svietidlo prepnutím posuvného prepínača do polohy "ON" (obr. 2). Svetlo priskrutkujte späť k vrchnej časti svietidla.

3. Pripojte nohu z nerezovej ocele k svietidlu a na jej koniec nasadte hrot.

4. Svietidlo opatrne zapichnete do zeme na slnečnom mieste.

Solárna lampička je teraz aktivovaná.



Lampička je vybavená detektorom pohybu. Po zotmení je zapnuté slabé svetlo, lampička tak slúži ako orientačný bod a je v úspornom režime.

Ak vstavaný detektor pohybu vo svojom rozsahu pôsobenia (120°) zaznamená nejakú tepelnú zmenu, automaticky sa rozsvieti supersvietivá LED. Tá svieti cca 1 minútu.

Táto lampička sa perfektne hodí napr. k cestám alebo schodom.

5. Výmena akumulátorov

Batérie vymeňte len za rovnaký typ a druh batérie.



1. Zložte z lampičky oceľovú nohu a odskrutkujte (proti smeru hodinových ručičiek) priehľadnú časť od vrchu svietidla (obr. 3).

2. Otočte reflektorom proti smeru hodinových ručičiek a zložte ho) obr. 4 + 5).

3. Odsuňte kryt priehradky batérií (obr. 6) a vymeňte použité akumulátory za nové rovnakého typu (obr. 7).

Pri vkladaní dodržujte správnu polaritu.

4. Zložte svietidlo späť v opačnom poradí úkonov.



pohybový senzor



oceľová noha



plastový hrot



6. Poruchy

Po zotmení sa osvetlenie nezaplo.

- Vonkajší zdroj svetla (napr. pouličné lampy) simulujú denné svetlo a to zabraňuje automatickému zapnutiu.

Osvetlenie umiestnite na tmavšie miesto.

Osvetlenie nie je v tme zapnuté, alebo svieti veľmi krátko.

Je lampa zapnutá?

Batéria je slabá alebo poškodená. Je potrebná jej výmena.

7. Technické špecifikácie

Napájanie: 3,6 V

Akumulátory: 3x 1,2 V NiMH / 900 mAh typ AA

Zdroj svetla: 2x biela LED

Solárny modul: Kryštálický solárny článok

Doba svietenia: max 12 h pri plnom nabití akumulátorov a v závislosti od frekvencie spínania pohybového senzora.

Detektor pohybu:

Detekčný uhol: 120°

Dosah: cca 3 m

Informácie o likvidácii elektronických zariadení

Vážený zákazník, ak už zariadenie naďalej nebudete chcieť využívať, prosím naložte s ním podľa platných predpisov o likvidácii elektronických zariadení. Informácie sú k dispozícii na vašom miestnom úrade.

Vybité batérie (už nepoužiteľné akumulátory) sú zvláštnym odpadom a nepatria do komunálneho odpadu. Musí s nimi byť zaobchádzané tak, aby nedochádzalo k poškodeniu životného prostredia! K týmto účelom (k ich likvidácii) slúžia špeciálne zberné nádoby v predajniach s elektrospotrebičmi alebo v zberných surovinách!

