

EVOSMD

REMOTE CONTROLLED SOLAR FLOOD LIGHT

Návod na použitie



Uistite sa, že je solárny panel orientovaný čo najviac smerom na juh.



Nedávajte váš solárny panel do tieňa



Váš solárny panel pravidelne čistite.



Neumiestňujte solárny panel za sklo

Pred inštaláciou vášho osvetlenia si prosím dôkladne prečítajte tento návod na použitie.

Pred začatím inštalácie sa prosím uistite, že zvolené umiestnenie je natoľko stabilné a pevné, že udrží váhu osvetlenia, aj solárneho panela. Pri nesprávnej inštalácii vášho solárneho senzorového osvetlenia môže dôjsť k ublíženiu na zdraví alebo k poškodeniu vášho majetku či samotného osvetlenia. Ak máte nejaké nejasnosti, kontaktujte vášho predajcu. Pri inštalácii vášho osvetlenia buďte veľmi opatrní. Veľký pozor si dávajte hlavne, ak ho budete montovať vo vysokej výške.

Pred samotnou inštaláciou vášho solárneho osvetlenia EVO SMD RC a predtým, než vykonáte akékoľvek zásahy do vášho majetku, si dobre premyslite umiestnenie svetla solárneho panela.


Inštalácia solárneho panela

EVO SMDRC disponuje výkonným solárnym panelom, ktorý počas dňa nabíja vnútornú vysokokapacitnú batériu. Takto získaná energia je následne využitá na rozsvetovanie počas noci. Pred inštaláciou solárneho panela musíte dôkladne zvažovať, kde naň bude dopadať najviac slnečného žiarenia. Je dôležité aby sa solárny panel nachádzal na mieste, kde mu nebudú tieniť žiadne budovy, ploty, stromy, kríky alebo iné tienie a bol nasmerovaný čo najviac na juh. Prosím majte na pamäti, že zlé umiestnenie solárneho panela bude mať za následok drastické zníženie výkonu.

Solárny panel môžete namontovať či už na rovné plochy ako strecha garáže, alebo zvislo na stenu. Keď ste rozhodnutí o umiestnení vášho panela, môžete panel priložiť na vybrané miesto a vyznačiť si štyri diery. V závislosti od povrchu buď panel rovno priskrutkujete, alebo si diery pripravíte a použijete hmoždinky.

Inštalácia osvetlenia

Pri inštalácii osvetlenia môže byť jednoduchšie vybrať svetlo z jeho držáka no nie vždy je to nevyhnutné. Pre vybratie osvetlenia EVO SMD RC z jeho držáka jednoducho odskrutkujte skrutky, ktoré ho držia. Teraz položte držák na vybrané miesto a vyznačte si 2 diery. Vyvŕtajte vyznačené diery a držák sa pomocou priložených skrutiek a hmoždínok upevní na svoje miesto. Ak ste osvetlenie z držáka odmontovali, teraz ho môžete znova pripievať naspäť.



Pripojenie osvetlenia EVO SMD RC k solárnemu panelu

Pre pripojenie osvetlenia a solárneho panela jednoducho zapojte kábel, ktorý vychádza zo spodnej časti panela, do osvetlenia.

Návod na použitie

Keď je zariadenie zapnuté, môžete ho ovládať pomocou dodaného diaľkového ovládača s dosahom 50m. Pomocou ovládača môžete osvetlenie po zotmení zapínať a vypínať, alebo ho môžete nechať zapnuté v automatickom móde. V tomto automatickom móde sa osvetlenie po zotmení zapne a a na svitaní vypne, môže sa vypnúť aj keď sa vybijú batérie. **PROSÍM BERTÉ NA VEDOMIE, ŽE AK EVO SMD RC ZAPNETENETE POČAS DŇA, NEROZSVIETÍ SA, ZAPNE SÁ AUTOMATICKY PO ZOTMENÍ** (osvetlenie má svetelný senzor)

Použitie diaľkového ovládača

Keď je zariadenie zapnuté, môžete ho ovládať pomocou dodaného diaľkového ovládača s dosahom 50m. Pomocou ovládača môžete osvetlenie po zotmení zapínať a vypínať, alebo ho môžete nechať zapnuté v automatickom móde. V tomto automatickom móde sa osvetlenie po zotmení zapne a a na svitaní vypne, môže sa vypnúť aj keď sa vybijú batérie. **PROSÍM BERTÉ NA VEDOMIE, ŽE AK EVO SMD RC ZAPNETENETE POČAS DŇA, NEROZSVIETÍ SA, ZAPNE SÁ AUTOMATICKY PO ZOTMENÍ** (osvetlenie má svetelný senzor)

Riešenie problémov

Ak budete čeliť nejakým problémom s vašim osvetlením, je dosť možné, že ich dokážete vyriešiť sami. EVO SMD, RC ktoré má zle umiestnený solárny panel, môže mať problémy s dlhšou prevádzkou, to však neznamená, že je chyba v zariadení. Predtým, než budete kontaktovať vášho predajcu, skúste vyskúšať nižšie uvedené typy pre riešenie problémov.

Po stlačení tlačidla na diaľkovom ovládači EVO SMD RC nereaguje

Uistite sa, že je EVO SMD RC zapnuté pomocou tlačidla na svetelnej jednotke

Ak je denné svetlo, zariadenie sa nerozsvieti, prosím vyskúšajte to opäť po zotmení. Ak je už tma, uistite sa, že na solárny panel nedopadá žiadne okolité svetlo (z pouličného osvetlenia, silné interiérové alebo exteriérové osvetlenie, svetlo od susedov atď.) Takéto svetlo môže zmiasť svetelnú jednotku, keď si môže myslieť, že ešte nie je dostatočná tma na svietenie.

Tlačidlo napájania na osvetlení je zapnuté, no EVO SMD RC na diaľkové ovládanie stále nereaguje

Skontrolujte, či je EVO SMD RC pre prevádzku dostatočne nabitý. Pre toto odpojte solárny panel a osvetlenie vypnite a opäť zapnite. Ak má Astron dostatok energie, tak sa po zapnutí okamžite rozsvieti.

Ak sa Astron nerozsvietil, opäť k nemu pripojte solárny panel, vypnite ho pomocou tlačidla napájania na osvetlení a pred ďalšou manipuláciou ho nechajte 3 dni nabíjať. Ak sa Astron ani po 3 dňoch nabíjania nezapne, kontaktujte svojho predajcu.

EVO SMD RC je dostatočne nabitý no stále nereaguje na diaľkové ovládanie

Pozorujte malé svetielko na diaľkovom ovládači, aby ste sa uistili, že pri stlačení tlačidla bliká na

červeno. Ak neblíkajú znamená to, že je potrebné vymeniť batérie diaľkového ovládača.

Červené svetielko na diaľkovom ovládači bliká, no EVO SMD RC stále nereaguje

Uistite sa, že je anténa na diaľkovom ovládači úplne vysunutá a že je ovládač v dosahu osvetlenia. Ak si chcete byť úplne istý skúšajte ho iba z diaľky 5 metrov od osvetlenia. Prosím berte na vedomie, že ako sa batéria diaľkového ovládača vybijá, jeho dosah sa začne skracovať.

Anténa diaľkového ovládača je plne vysunutá, EVO SMD RC je nabitý a diaľkový ovládač je do 5 metrov osvetlenia ale Astron na diaľkový ovládač stále nereaguje.

Prosím kontaktujte vášho predajcu.

Dobíjacia procedúra

1. Znova skontrolujte umiestnenie vášho solárneho panela. Uistite sa, že smeruje čo najviac na juh a je na nezatienenom mieste.
2. Tlačidlom napájania na spodnej strane osvetlenia EVO SMD vypnite a nechajte ho nabíjať po dobu 3-5 dní.
3. Po 3-5 dňoch znovu zapnite vaše osvetlenie.
4. Ak sa po zotmení EVO SMD stále nezapína, kontaktujte vášho predajcu.

Údržba

Očistite povrch solárneho panela a svetla mäkkou a jemne navlhčenou handričkou. Nepoužívajte žieravé čistiace prostriedky alebo chemické roztoky, pretože môžu poškodiť povrch zariadenia a narušiť tak prevádzku osvetlenia. Udržujte solárny panel bez nečistôt, prachu a snehu, pretože sa kvôli tomu nemusí batéria správne dobíjať. Taktiež to môže spôsobovať skrátenie životnosti batérie alebo zapríčiniť poruchu.

Bezpečnostné pokyny

Spoločnosť Solarcentre nenesie žiadnu zodpovednosť za škody spôsobené používaním tohto zariadenia, ani za škody na majetku, či zdraví spôsobené nesprávnym zaobchádzaním alebo nedodržaním bezpečnostných pokynov.

Toto osvetlenie je nadizajnované pre nabíjanie pomocou slnečného žiarenia a iba za pomoci dodaného solárneho panela. Nepokúšajte sa osvetlenie nabíjať iným typom solárneho panela alebo pomocou AC adaptéra. V opačnom prípade môžete výrazne poškodiť batériu, čo môže byť extrémne nebezpečné a môže to spôsobiť požiar.

Neoprávnené zásahy či úpravy zariadenia bude mať za výsledok stratu záruky. Pre zabránenie poškodenia zraku sa nepozerajte priamo do svetelného zdroja. Toto zariadenie nie je hračkou a malo by byť mimo dosahu detí. Nevystavujte zariadenie extrémnym teplotám (menej ako -25°C alebo viac než 50°C), silným vibráciám či mechanickému namáhaniu. EVO SMD RC musí byť namontované na držiaku a nad úrovňou zeme. Svetidlo nesmie byť trvalo ponorené do vody aj napriek tomu, že má vysoký stupeň vodeodolnosti.

