

Prepojovač batérií Westech 12V 140A

- Jednoduché duálne nabíjanie batérie
- Chráni elektroniku v obvode domácej batérie pred špičkami naštartovania motora
- Plne automatické

Špecifikácie:

Max. nabíjací prúd dlhodobý: 140A

Max. nabíjací prúd krátkodobý: 170A DC 12V

Funkcia oneskorenia: 2-5 sekúnd

Napätie pre zapnutie prepájača: 13,7V +0,1

Napätie pre vypnutie prepájača: 12,8V +0,15

Prevádzka VSR

Napätovo citlivé relé (VSR) umožňuje nabíjanie dvoch batérií súčasne. Keď sa naštartuje motor a štartovacia batéria dosiahne 13,7 V, VSR sa zapne, čo umožňuje súčasné nabíjanie dvoch batériových blokov. Keď kombinované napätie klesne pod 12,8 V, VSR sa vypne a batérie sa oddelia. Tento systém vylučuje možnosť vybitia nesprávnej batérie a chráni citlivé elektronické zariadenie napájané z domácej batérie pred škodlivými špičkami naštartovania motora.

Shéma zapojenia

Montáž je jednoduchá. Prepájač obsahuje 3 výstupy:

- 1x plus (+) kontakt štartovacej batérie
- 1x plus (+) kontakt druhej batérie
- 1x mínus (-) (čierny kábel) uzemnenie/kostra

