

Victron Energy DC-DC konvertory Orion

1. Instalujte v chladném, suchém a větraném místě.
2. Nejprve připojte "minus pól" napájecího kabelu do jednoho z mínus kontaktů v Orionu. Oba mínus kontakty jsou vzájemně propojeny. Vezměte prosím na vědomí, že špatné minus spojení by mohlo vést k přepětí na výstupu.
3. Poté připojte vstupní vedení INPUT, na které instalujte pojistku. V tomto okamžiku se ujistěte, že výstupní napětí je v pořádku, pokud ano, můžete bezpečně připojit zařízení k výstupu OUTPUT opět přes pojistku. (doporučená hodnota pojistky je rovna výstupní proud).
4. Orion je nyní připraven k použití.



Pozor!: proud může být velmi vysoký. Vždy používejte kabely dostatečný průřezem!
Pozor!: na vstup i výstup instalujte pojistku. Není-li použita žádná vstupní a výstupní pojistka, nelze uznat záruku.

