

**Pred prvým použitím
nechajte svetlo nabíjať 3-5 dní**

CHILTERN

Solárna lamp na stenu so senzorom pohybu



Uistite sa, že solárny panel je otočený čo najviac na Juh



Z času na čas očistite solárny panel



Neumiestňujte solárny panel za sklo



Nenabíjajte za sklom

Vaše solárne osvetlenie sa za sklom nenabije dostatočne. Taktiež sa nenabije ani pri použití umelého osvetlenia.

Ďakujeme, že ste si vybrali náš produkt. Vždy dbajte na bezpečnosť pri inštalácii produktu, najmä ak sa inštaluje vo výške.

Inštalácia

Chiltern má výkonný solárny panel, ktorý dokáže nabiť zabudovanú batériu počas dňa. Po zotmení dokážu batérie zásobovať osvetlenie energiou, ktoré sa rozsvieti pri zachytení pohybu. Pred inštaláciou si premyslite miesto, kam bude dopadať najviac slnečného žiarenia. Pre najlepši výkon, odporúčame umiestniť osvetlenie smerom na Juh. Na miesto, kam netienia počas dňa stromy, ploty, budovy a podobne. Majte na pamäti, že nesprávne umiestnenie drasticky ovplyvní výkon osvetlenia.

Chiltern osvetlenie by malo byť inštalované na plochý vertikálny povrch. Za použitia dodanej šablóny si naznačte a vyvrtajte 2 diery. Vložte hmoždinky a naskrutkujte skrutky do nich tak, aby hlavičky skrutiek prečnievali von. Aby ste dokázali na ne osvetlenie zavesiť.

Majte na pamäti, že PIR senzor (biela bublina na prednej strane), musí smerovať tam, kam chcete aby sa zachytávali pohyby.

Prevádzka

Po tom, ako necháte osvetlenie 3-5 dní nabíjať, zveste svetlo zo steny a zapnite ho. Ak sa po zotmení zachytí pohyb, svetlo sa rozsvieti a ostane svietiť ešte 25 sekúnd po zachytení posledného pohybu. Takto to automaticky funguje zakaždým po zotmení.

Riešenie problémov

Ak sa počas prevádzky stretnete s problémami, je dosť možné, že ich budete vedieť vyriešiť aj svojpomocne. Ak je osvetlenie otočené na nesprávnu stranu, alebo nedopadá na neho dostatok slnečného svetla, môže sa stať, že nedokáže počas celej noci reagovať na pohyb. Pred kontaktovaním vášho predajcu si prečítajte nasledovné tipy:

1. Ešte raz skontrolujte umiestnenie osvetlenia. Je skutočne otočený na Juh alebo je naozaj v nezatienenej oblasti?
2. Nenachádzajú sa v blízkosti osvetlenia iné zdroje svetla, ktoré by počas noci svietili a mýlili vaše osvetlenie? Otestujte to tak, že rukou prekryjete solárny panel, aby ste mu vytvorili skutočnú tmú. Ak by sa svetlo rozsvietilo, znamená to, že iný zdroj svetla vytvára pre vaše osvetlenie dojem dňa. Odstráňte z okolia iný zdroj svetla.

Údržba

Solárny panel aj sklo osvetlenia očistite jemne navlhčenou handričkou. Nepoužívajte korozívne čistiace prostriedky, ktoré by mohli poškodiť povrch panela alebo svetla. Udržujte solárny panel čistý bez snehu, blata a podobne. Inak by nemusel dokázať správne nabíjať batérie.

**Pred prvým použitím
nechajte svetlo nabíjať 3-5 dní**

CHILTERN

Solárna lamp na stenu so senzorom pohybu



Uistite sa, že solárny panel je otočený čo najviac na Juh



Z času na čas očistite solárny panel



Neumiestňujte solárny panel za sklo



Nenabíjajte za sklom

Vaše solárne osvetlenie sa za sklom nenabije dostatočne. Taktiež sa nenabije ani pri použití umelého osvetlenia.

Ďakujeme, že ste si vybrali náš produkt. Vždy dbajte na bezpečnosť pri inštalácii produktu, najmä ak sa inštaluje vo výške.

Inštalácia

Chiltern má výkonný solárny panel, ktorý dokáže nabiť zabudovanú batériu počas dňa. Po zotmení dokážu batérie zásobovať osvetlenie energiou, ktoré sa rozsvieti pri zachytení pohybu. Pred inštaláciou si premyslite miesto, kam bude dopadať najviac slnečného žiarenia. Pre najlepší výkon, odporúčame umiestniť osvetlenie smerom na Juh. Na miesto, kam netienia počas dňa stromy, ploty, budovy a podobne. Majte na pamäti, že nesprávne umiestnenie drasticky ovplyvní výkon osvetlenia.

Chiltern osvetlenie by malo byť inštalované na plochý vertikálny povrch. Za použitia dodanej šablóny si naznačte a vyvrtajte 2 diery. Vložte hmoždinky a naskrutkujte skrutky do nich tak, aby hlavičky skrutiek prečnievali von. Aby ste dokázali na ne osvetlenie zavesiť.

Majte na pamäti, že PIR senzor (biela bublina na prednej strane), musí smerovať tam, kam chcete aby sa zachytávali pohyby.

Prevádzka

Po tom, ako necháte osvetlenie 3-5 dní nabíjať, zveste svetlo zo steny a zapnite ho. Ak sa po zotmení zachytí pohyb, svetlo sa rozsvieti a ostane svietiť ešte 25 sekúnd po zachytení posledného pohybu. Takto to automaticky funguje zakaždým po zotmení.

Riešenie problémov

Ak sa počas prevádzky stretnete s problémami, je dosť možné, že ich budete vedieť vyriešiť aj svojpomocne. Ak je osvetlenie otočené na nesprávnu stranu, alebo nedopadá na neho dostatok slnečného svetla, môže sa stať, že nedokáže počas celej noci reagovať na pohyb. Pred kontaktovaním vášho predajcu si prečítajte nasledovné tipy:

1. Ešte raz skontrolujte umiestnenie osvetlenia. Je skutočne otočený na Juh alebo je naozaj v nezatienenej oblasti?
2. Nenachádzajú sa v blízkosti osvetlenia iné zdroje svetla, ktoré by počas noci svietili a mýlili vaše osvetlenie? Otestujte to tak, že rukou prekryjete solárny panel, aby ste mu vytvorili skutočnú tmú. Ak by sa svetlo rozsvietilo, znamená to, že iný zdroj svetla vytvára pre vaše osvetlenie dojem dňa. Odstráňte z okolia iný zdroj svetla.

Údržba

Solárny panel aj sklo osvetlenia očistite jemne navlhčenou handričkou. Nepoužívajte korozívne čistiace prostriedky, ktoré by mohli poškodiť povrch panela alebo svetla. Udržujte solárny panel čistý bez snehu, blata a podobne. Inak by nemusel dokázať správne nabíjať batérie.